



### Características:

- \* Secuencia de encendido de 8 canales ON/OFF con retardo de 1s.
- \* Control remoto (encendido mediante señal +24V DC) Secuenciador de encendido de 8 canales ON/OFF, es efectivo cuando el bloqueo del interruptor de encendido está APAGADO. Admite la configuración de CH1 y CH2 en estado controlado o no controlado.
- \* Cuando el control remoto es efectivo, el puerto ALARM (alarma) en el panel posterior se controla simultáneamente para lograr un control en cascada de ALARM.
- \* La potencia de carga máxima de un solo canal es de 1200 W, y la potencia de carga total de todos los canales es de hasta 6000 W.
- \* Conector de entrada: conector de alimentación de alta potencia
- \* Conector de salida: toma de corriente multiusos.

### Especificación:

Modelo	EP-820
Voltaje nominal de salida	120 Vca 50 / 60 Hz
Corriente nominal de salida	30 A
Fuente de alimentación controlable	8 canales
Tiempo de retardo de acción de cada canal	1s
Fuente de alimentación	120 Vca 50 / 60 Hz
Potencia de salida nominal de un solo canal	10 A
Tamaño	484x295x44mm
Peso	4,2 kg