

## Llave de impacto BL 18V 5,0 Ah LXT 1/2" 330 Nm

### DTW301RTJ

2 baterías 5,0 Ah, cargador rápido y maletín Makpac

Aumentamos el par de apriete. 4 velocidades eléctricas. Inserción de bola.



360° Imagen 360°

#### Código EAN

0088381898140



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18 V
Tipo de batería	LXT
Amperaje de la batería	5,0 Ah
Motor	BL
R.p.m	0 - 3.200 Rpm
R.p.m alta	0 - 2.600 Rpm
R.p.m media	0 - 1.800 Rpm
R.p.m baja	0 - 1.000 Rpm
I.p.m	0 - 4.000 ipm
I.p.m alta	0 - 3.400 ipm
I.p.m media	0 - 2.600 ipm
I.p.m baja	0 - 1.800 ipm
Par máx. de apriete	330 Nm
Par máx. de rotura (desapriete)	580 Nm
Capacidad máx de tornillo	M10 - M20
Inserción	1/2"
Velocidad variable (interruptor)	✓
Freno eléctrico	✓

#### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Potente motor que ofrece un par de apriete de 330 Nm.
- El eficiente Motor BL sin Escobillas optimiza la energía de la batería y otorga un 50% más de tiempo de trabajo por carga.
- Diseño compacto y ergonómico con sólo 144 mm de largo.
- Interruptor selector de 4 velocidades eléctricas (0-1.000 / 0-1.800 / 0-2.600 / 0-3.200 r.p.m. y 0-1.800 / 0-2.600 / 0-3.400 / 0-4.000 i.p.m.) para mayor control en un amplio rango de aplicaciones
- Modo de parada automática en atornillado y desatornillado en las 3 primeras velocidades, ofrece mayor control al usuario.
- El modo de máxima velocidad reduce la presión en el gatillo para alcanzar velocidad máxima.
- Doble LED de iluminación para trabajos en lugares con poca visibilidad.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

Gancho, 2 baterías de 5,0 Ah, cargador rápido y maletín Makpac tipo 2.

**195584-2**

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



**197280-8**

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



**821550-0**

Maletín MakPac tipo 2



**835L10-8**

Plástico interior Makpac



## ACCESORIOS

**134825-1**

Llave de vaso 13x38mm 1/2"



**134826-9**

Llave de vaso 14x38mm 1/2"



**134829-3**

Llave de vaso 17x38mm 1/2"



**134831-6**

Llave de vaso 19x38mm 1/2"



**134833-2**

Llave de vaso 21x52mm 1/2"



**134836-6**

Llave de vaso 24x52mm 1/2"



**134844-7**

Llave de vaso 27x50mm 1/2"



**134874-8**

Extensión 100mm 1/2"



**195584-2**

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



**197280-8**

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



**D-41517**

Estuche de llaves de vaso 9 piezas



## Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:



Folleto:

