

Introducción del Producto

Por favor verifique que el modelo sea el mismo que el actual. Ahora usted tiene nuestro modelo de adaptador de corriente **PL36V2A**. La eficiencia de conversión de este modelo es superior al 85%. Tiene protección contra sobre-corriente de salida, protección contra cortocircuito y voltaje de salida constante, etc.

Parámetros Técnicos

Modelo	PL36V2A
Voltaje Entrada	100-240 Vca 50/60 Hz
Corriente Entrada	2 A
Perdida Carga	0.6 W Max
Voltaje Salida	36 Vcc
Corriente Salida	2 A
Potencia Salida	72 W
Pico Salida	300 mVp-p

Uso en Ambiente


Temperatura operación: -20-45°C
Humedad operación: 20-90%RH

Temperatura almacenamiento: -25-65°C
Humedad almacenamiento: 10-95%RH


Apariencia

1. Tamaño: L117mm*A62mm*H34.2mm
2. Entrada: Plug de alimentación 3PIN CA
3. Salida: 5.5mm * 2.1mm * 11mm Plug CD

Detalles



Top view



Front view

SYSCOM[®]

Descripción de las partes de Alimentación



NO	Nombre	Especificación
1	Plug Entrada CA	El enchufe y la toma de corriente son dispositivos desconectados. Preste atención para que sea fácil de operar durante la instalación.
2	Plug Salida CD	Especificación estándar 5.5mm * 2.1mm * 11mm
3	LED Indicador Alimentación	El led indicador está encendido para una salida normal, y que esté apagado puede ser causado por la desconexión del Plug de entrada o por falla.

Atención

1. El enchufe y la toma de corriente son dispositivos desconectados. Preste atención para que sea fácil de operar durante la instalación.
2. Antes de encender, compruebe si el cableado de entrada y salida es correcto para evitar dañar el equipo del usuario.
3. Después de enchufar, si la luz indicadora de encendido se apaga o no hay salida entonces verifique las conexiones; si no hay una salida normal entonces envíe el producto para su reparación.
4. No instale la fuente de alimentación bajo la luz solar directa, alta temperatura, lluvia y ambiente con polvo.
5. Debe tener cuidado de no usarlo en ambientes con salpicaduras de agua o pequeñas gotas de agua.

Imagen del Producto



SYSCOM[®]

Ave. 20 de Noviembre No. 805, Col Centro. 31000
Chihuahua, Chih. Mx.

Tel: +52(614)415-2525 www.syscom.mx