SwitchBot Termometro e Higrometro Plus

Manual de Usuario

Por favor, lea atentamente este manual de usuario antes de usar el dispositivo.

Contenidos del Paquete

Termometro e Higrometro Plus (Meter Plus) × 1

Batería AAA × 2 (Incluidas)

Placa de Metal con Adhesivo 3M × 1

Manual de Usuario × 1

Lista de Componentes



Instalación

① Quite la lámina de aislamiento de la caja de baterías. El dispositivo se encenderá automáticamente.

② Para instalarlo en una superficie no metálica, primero despegue la cinta adhesiva de la parte posterior de la placa de metal y péguela en la superficie. Después, fije el dispositivo a la placa de metal con su imán incorporado.



③ Descargue la app SwitchBot.

Descárgalo en la App Store

iOS 11.0+

Disponible en Google Play

Android OS 5.0+

④ Abra nuestra app, registre una cuenta o acceda directamente a la suya si ya la tiene, y luego añada el dispositivo a su cuenta.

Añadir a la Cuenta de SwitchBot

Abra nuestra app, toque "+" en la parte superior derecha de la Página de Inicio, encuentre el ícono Meter Plus y selecciónelo. Mantenga presionado el botón en la parte posterior del dispositivo, hasta que el ícono Bluetooth parpadee en la pantalla. Ahora su Meter Plus está listo para añadir.

Cambiar la Unidad de Temperatura

Presione el botón en la parte posterior de su Meter Plus una vez para cambiar la unidad de temperatura en la pantalla física.

Reemplazo de Baterías

Estire el soporte hasta su mayor ángulo y abra la cubierta de baterías. Retire las baterías y ponga 2 baterías AAA como se requiere. Después, coloque de nuevo la cubierta de baterías en su lugar.

Actualizaciones de Firmware

Con el propósito de mejorar la experiencia de los usuarios, desarrollaremos regularmente actualizaciones de firmware para introducir nuevas funciones y solucionar cualquier defecto de software que aparezca durante el uso. Cuando una nueva versión de firmware esté disponible, enviaremos una notificación de actualización a su cuenta a través de nuestra app. Cuando se realice la actualización, por favor asegúrese de que su dispositivo tenga suficiente carga y que su teléfono inteligente esté dentro del alcance para evitar interferencias.

Restablecimiento de la Configuración de Fábrica

Presione y mantenga presionado el botón en la parte posterior durante 15 segundos para restablecer la configuración de fábrica.

Establecimiento de Alarmas

Puede establecer alarmas de temperatura/humedad en el dispositivo. Se enviarán notificaciones a su móvil a través de Bluetooth.

Nota: Si quiere recibir notificaciones a distancia, necesitará un SwitchBot Hub Mini (se vende por separado).

Configuraciones de Comodidad

Puede personalizar su nivel de comodidad en la app. La configuración predeterminada es comodidad humana.

Acceso a Distancia

Si posee un SwitchBot Hub Mini (se vende por separado), podrá monitorizar el dispositivo a distancia. Con el Hub, los datos del historial serán sincronizados con el servidor de SwitchBot.

Nota: Por favor encienda Servicios de Nube al usarlo con Hub Mini.

www.switch-bot.com

V1.0-2209

Escenas

Si posee un SwitchBot Hub Mini (se vende por separado), podrá crear escenas con este dispositivo. Por ejemplo, puede crear una escena para encender/apagar automáticamente sus dispositivos de SwitchBot o aparatos domésticos cuando se alcance la temperatura/humedad establecida.

Control por Voz

Si posee un SwitchBot Hub Mini (se vende por separado), podrá monitorizar los datos de humedad/temperatura mediante Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, etc.

Nota: Encienda Servicios de Nube antes de usar control por voz.

Compatible con IFTTT

Si posee un SwitchBot Hub Mini (se vende por separado), podrá crear un Applet para encender/apagar automáticamente sus dispositivos de SwitchBot y aparatos domésticos cuando se alcance la temperatura/humedad establecida.

Datos del Historial

En la página de Datos del Historial de Meter Plus, puede ver los datos de temperatura/humedad representados en gráficas interactivas. Toque un punto específico en la gráfica para ver datos de un momento específico.

Exportar Datos

En la página de Historial, toque Exportar Datos debajo de las gráficas para guardar los datos como un archivo csv.

Especificaciones

Modelo: W2301500
Tamaño: 79 × 65 × 22 mm
(3,1 × 2,5 × 0,9 pulgadas)
Peso: 64 g (2,3 oz.)
Material: ABS
Color: Blanco
Conectividad de Red: BLE 4.2 o superior
Alcance de Transmisión:
Hasta 120 m (131,2 yd.)
Requisitos del Sistema:
iOS 11.0+, Android OS 5.0+

Batería: AAA × 2
Duración de la Batería: Aprox. 1 año
Resolución: 0,1 °C / 0,1 °F, 1 % RH
Rango de Temperatura:
−20 °C a 80 °C (−4 °F a 176 °F).
Rango de Humedad: 0 a 99 % RH
Exactitud de Temperatura:
−20 °C a 0 °C (−4 °F a 32 °F) [±0,4 °C / 0,7 °F]
0 a 65 °C (32 °F a 149 °F) [±0,2 °C / 0,4 °F]
65 °C a 80 °C (149 °F a 176 °F) [±0,3 °C / 0,5 °F]
Exacitud de Humedad:
0 a 10 % RH (±4 % RH)
10 % a 90 % RH (±2 % RH)
90 % a 99 % RH (±4 % RH)

Solución de Problemas

Por favor, visite https://support.switch-bot.com/hc/en-us/categories/1500002074102-meter para obtener más información, o escanear el código QR más abajo.

Garantía

Garantizamos al propietario original del producto que este dispositivo estará libre de defectos de materiales y factura. Tenga en cuenta que esta garantía limitada no cubre lo siguiente:

- Productos presentados más allá del período de garantía limitada original.
- Productos en los que hay huellas de reparación o modificación.
- Productos sometidos a caídas, temperaturas extremas, agua u otras condiciones de funcionamiento fuera de las especificaciones del producto.
- Daños debidos a catástrofes naturales (incluyendo pero no limitándose a rayos, inundaciones, tornados, terremotos o huracanes, etc.).
- Daños debidos a un mal uso, abuso, negligencia o accidente (por ejemplo, un incendio).
- Otros daños que no atribuyan a defectos en la fabricación de los materiales del producto.
- Productos comprados a revendedores no autorizados.
- Piezas consumibles (incluyendo, pero sin limitarse a las baterías).
- Desgaste natural del producto.

Contacto y Apoyo

Configuración y solución de problemas:
support.switch-bot.com

Correo electrónico de soporte:
support@wondertechlabs.com

Comentarios: Si tiene alguna duda o problema al utilizar nuestros productos, envíe sus comentarios a través de nuestra aplicación mediante la página Perfil > Comentarios.

Advertencia CE/UKCA

Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, se debe mantener una distancia de separación mínima de 20 mm entre el cuerpo del usuario y el dispositivo, incluida la antena. Utilice únicamente la antena suministrada o aprobada. Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. Se han realizado todos los conjuntos de pruebas de radio esenciales.

CE DOC
Por la presente, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que el equipo de radio tipo W2301500 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente sitio web: support.switch-bot.com

UKCA DOC
Por la presente, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que el equipo de radio tipo W2301500 cumple con los Reglamentos sobre Equipos de Radio del Reino Unido (SI 2017/1206). El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en el siguiente sitio web: support.switch-bot.com

Este producto puede utilizarse en los estados miembros de la UE y en el Reino Unido.

Fabricante: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Dirección: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100

Frecuencia de funcionamiento (potencia máxima)
BLE: de 2402 MHz a 2480 MHz (3.75 dBm)
Temperatura de funcionamiento: de -10 ℃ a 35 ℃