



Modelo: 70869

Cargador de escritorio de 100W, Cargador PD con 4 USB Compatible 30W 25W PPS Cargador Tipo C Rápido c/Adaptador de Corriente



Un Cargador para Todos:

El cargador USB-C de 100W admite una salida total de hasta 100W, tiene 3 puertos USB C y 1 puerto USB A, compatible con casi todos los dispositivos, desde portátiles USB-C hasta teléfonos inteligentes, switch y otros dispositivos. Nota: el puerto USB-C 3 y el puerto USB-A no se pueden utilizar al mismo tiempo, además, no se recomienda usar el Puerto A para cargar el iwatch.

Carga Rápida Simultánea:

Los puertos USB-C (C1 y C2) brindan una potencia total de 100W cuando se usan solos, ofrece una potencia para su ordenador portátil (65W) y móvil (30W) cuando ambos puertos USB-C (C1 y C2) se usan juntos, y salida simultánea de sus dispositivos (45W + 30W + 22.5W) cuando los tres puertos USB-C se utilizan juntos. El puerto USB-A admite hasta 22.5 W cuando se usa solo, admite carga rápida Huawei SCP.

Carga Súper Rápido:

Este adaptador de corriente USB-C de 100 W puede cargar dispositivos a toda velocidad y ahorrar tiempo, es compatible con MacBook Pro 13 " / 15 " / 16 ", MacBook Air 2020, Dell XPS 13 " / 15 ", Surface Pro, iPad Pro, Galaxy S22/ S22 Ultra/ S22+/ S21 Ultra/ S21/ S20 FE/ S20 +/ S20/ Note 20, Galaxy Tab S7 / S7 + / S6 / S5e, iPhone 13/ 12/12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 Mini / SE 2022, consola de Switch, etc.

Diseño Compacto:

El cargador USB tipo c cuenta con un diseño más pequeño y compacto a la vez que es muy potente. Se calienta menos, de esta forma se incrementa el voltaje y la eficiencia, pudiendo reducir el espacio.

Sistema Confiable y Seguro:

Equipado con chips inteligentes para proteger sus dispositivos de cortocircuitos, sobre voltaje, sobrecalentamiento y sobre corriente, lo mantiene a usted y a su dispositivo.

Especificaciones:

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 1.8A Máx.

Salida de puerto:

Salida USB-C1/USB-C2: 5.0 V = 3.0 A 9.0 V = 3.0 A 12.0 V = 3.0 A 15.0 V = 3.0 A 20.0 V = 5.0 A 3.3-21.0 V = 5.0 A 100.0 W máx.

Salida USB-C3: 5.0 V = 3.0 A 9.0 V = 2.22 A 12.0 V = 1.67 A 20.0 W máx.

Salida USB-A: 5.0 V = 3.0 A 9.0 V = 2.0 A 12.0 V = 1.5 A 18.0 W máx.

Salida Total: 100 W Máx.

Protección:

Protección contra sobre voltaje de entrada, Protección contra Sobre corriente / Sobre voltaje / Sobre temperatura / Cortocircuito de Salida

Protocolos:

PD3.0 (PD2.0) /QC4+ (QC4.0\QC3.0\QC2.0)/PPS/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2

Notas:

Nota 1: El cargador USB-C de 100W admite una salida total de hasta 100W, tiene 3 puertos USB-C y 1 puerto USB-A

Nota 2: El puerto USB C-3 y el puerto USB-A no se pueden utilizar al mismo tiempo.

Nota 3: Ofrece una potencia de hasta 45W con PPS